# GUIDE CAC : CONVENTION D'AUTOCONSOMMATION

#### https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/custom/C5E/accueil

Choisir mon type de demande	
Raccordement         Image: Production d'électricité         Image: Production d'électricité         Image: Production d'électricité         Image: Production d'électricité	<ul> <li>Sélectionnez « Production d'électricité dont augmenta- tion de puissance »</li> <li>Cliquez sur « Commencer »</li> </ul>
Modification ou suppression de mon branchement électrique         Image: Déplacement ou suppression de mon branchement électrique         Image: Déplacement de mon compteur / disjoncteur	



$\odot$	1	Ê	
RACCORDER MODIFIE	R ou SUPPRIMER	AUTO CONSOMMATION TOTALE	AUGMENTATION PUISSANC
D	emande N° <b>2117</b>	C5E981795	
PRÉCISIONS TECHNIQUES	DE VOTRE PROJI	ET	
Nature de votre projet <sup>=</sup> :	Déclarer une ins	tallation d'autoconsommat	ion 🗸
Le choix de l'autoconsommation total cours pour le site.	e implique qu'il y ait u	n raccordement consom	mation déjà existant ou en
Le projet nécessite une autorisation	O Déclaration	préalable OPermis	de construire
d droanisme de type		d'autorisation administr	ative
Filière de production * :	Solaire		v

3

• Sélectionnez « Déclarer une installation d'autoconsommation »

- Sélectionnez « Aucune »
- Sélectionnez « Solaire »
- Sélectionnez « Photovoltaïque »

TRA



E C		
QUELL	E ÉCHÉANCE POUR VOTRE PROJET	4
sera confi terminée.	mée par Enedis en fonction de la complexité des travaux à mener une fois l'instruction de votre dossier	
Date sout	aitée de mise en service : * 21/05/2024	Saisissez une date en fonction
Observati	ons :	de la date de mise en service de
		votre kit solaire TETRADIS
LOCAL	ISATION DE VOTRE PROJET	• Ne rien indiquer dans les
Merci de I	enseigner aussi précisément que possible les éléments permettant de localiser votre chantier.	observations
Veuilles	69000, LYON Modifier	
veninez c	quer su la calce pour positionner votre cuanture anni de calculari vos references calosciales.	Modifier éventuellement la
Pla	and Satellite Treliferes Le Celler	
	Carquelou Masviessuriore	commune si incorrect.
-Etienne-de-	Months: Dryault Dryauthau day Divattesuri.or	
	Starte User sur Lore	
	Le Loroux-Botterea	
Le	Coultron Saint-Herblan Saint Sebasten our-Lore Lei.	
10723	La Montagne Rezé	
13	E311 Les Samilres La Plaie Fousister E	
	Suin Pare Suin Anno Baccura cher Danses catographice 002/0 Googe Control villation	
informati	ns.	
ADRESSE DES TRAVAUX		5
Numéro :	1	<ul> <li>Saisissez votre numéro et</li> </ul>
		nom de rue (la ville et le code
Voie - :	RUE DU MOLLARET	postal ont été saisis précé-
Complément d'adresse :		demment)
complement a adresse .		,
L'installation est prévue * :		<ul> <li>Sélectionnez «Sur immeuble</li> </ul>
		ou site collectif» si vous êtes
		en appartement ou «Sur un
Références cadastrales 🛛 👩		site individuel » si vous êtes
N° de section :		en maison individuelle.
	MS ()	
N° de parcelle :	0000	<ul> <li>La partie «références cadas-</li> </ul>
		trales» est remplie automatique
Latitude (Coord GPS) :	45.64780807495117	ment en fonction de l'adresse
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PRODUCTEUR		
Type de bénéficiaire :	Particulier	<b>U</b>
Civilité :	м	Saisissez vos informations
No		d'identité.

0

0

0

0

Prénom<sup>®</sup> :

Coordonnées

Téléphone principal \* :

Téléphone secondaire : Courriel :

Références client Votre référence de dossier :

Nom du site :

SIRET du site de production :

Adresse identique à l'adresse des travaux \* : 💽 Oui 🗌 Non

Maison principale

Adresse

• Saisissez vos autres coordonnées. SIRET du site de production: uniquement si votre station solaire est installée sur un local à usage professionnel.



représente une surface de 2 m<sup>2</sup>.

VOUS SOUHAITEZ DÉCLARER DES INTERVENANTS	6
L'intervenant est un professionnel qui peut être contacté par Enedis lors de la réalisation des travaux	
(architecte, installateur électricien, syndic de copropriété…). Si ce n'est pas vous qui réaliserez l'exploitation de votre installation, vous devez saisir un intervenant de type Exploitant pour nous indiquer ses références car elles seront incluses dans votre Convention d'Auto	<ul> <li>Cliquez sur « Non » pour les 3 questions.</li> </ul>
Exploitant ? Oui O Non as d'Exploitant, souhaitez-vous tout de même saisir un autre type d'intervenant ? Oui O Non	• Cliquez sur « Suivant »
IS POUR LA FACTURATION	
Souhaitez-vous un duplicata électronique de ce document ? : Oui Oui Non Suivant	
Création d'une nouvelle demande de prestation liée au raccordement <= 36 kVa	8
RACCORDER MODIFIER OU SUPPRIMER AUTO CONSOMMATION AUTOMONITORINATION PUISSANCE Demande N° 2117P4E982040	• Dans le titulaire du contrat, cliquez sur « Oui »
INFORMATIONS SUR LE RACCORDEMENT CONSOMMATION EXISTANT	<ul> <li>Indiguez votre numéro de</li> </ul>
Le producteur est titulaire du contrat * : 💿 Oui 🚫 Non	Point de Livraison à 14 chiffres
Numéro du PDL (point de livraison) : 🚯	et la puissance de votre
Puissance Souscrite :	compteur. Ces 2 informations
	d'électricité.
Le compteur en place est de type : Electro-mécanique 🚯	
affichage numérique)	<ul> <li>Sélectionnez votre type de</li> </ul>
AUTRES DEMANDES EN COURS	compteur puis cliquez sur
Il y a une autre demande de raccordement en cours à cette adresse pour une installation de consommation ?*	«Non» pour les 2 questions
U va une autre demande de raccordement en cours à cette adresse nour une installation de production ?	
CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION         Puissance installée de production *: •         0,4	<ul> <li>Indiquez la puissance en kVA qui correspond à la puissance du micro-onduleur, soit 0,4 kVA par unité. Ex: si vous avez 2 kits TETRADIS, indiquez 0,8</li> </ul>
Puissance de raccordement 0 kVA demandée * : 🗊	2 KILS TETRADIS, Indiquez 0,8
Type de raccordement " : 💿 Monophasé 🕜 🔿 Triphasé	<ul> <li>Sélectionnez «Monophasé»</li> </ul>
Puissance crête * : 0,5 kwc	qui correspond au type de
Surfare totale des nanneaux*	micro-onduleur
	• Indiquez la puissance en kWc
STOCKAGE D'ÉNERGIE	qui correspond à la puissance
Existence d'un stockage d'énergie * : Oui 💿 Non	du panneau, soit 0,5 kWc
	(500W) par unité. Ex: si vous avez 2 kits, indiquez 1 (kWc)
	<ul> <li>Indiquez le cumul de surface de votre installation. Un panneau</li> </ul>

Cette protection est ~ :	Intégrée aux onduleurs     Assurée par un relai externe conforme DIN-VDE	
	Assurée par une protection de type B1	
ONDULEUR(S)		
Onduleur de type 1 :		
Marque * :	HOYMILES	
Modèle <sup>*</sup> :	HM400	
Nombre d'onduleur(s) de ce type	1	
Ajouter un autre type d'onduleu	r	
CONFORMITÉ DE L'INSTA	LLATION •	
Je joins une attestation de cor	nformité visée par CONSUEL	
<ul> <li>J'atteste avoir mis en place un - fabriqué, assemblé et essay (pose de conducteurs et/ou du ou égale à 3 kVA et n'est pas a l'article D342-19 du code de l' - comportant un dispositif de « /A1 (réglage du seuil de décleu - raccordé sur un circuit élect</li> </ul>	Appareil de Production : é en usine et qui n'a pas nécessité la création de circuits fixes sur site heurs procetions). Il a par colgédient une puissance installée in fériture et le participation : énergie, il no nécessité pas d'attestation de conformité visée par CONSULE; écupaige conforme à la norma DIN VDC 0126-1-12013-08 ou 0126-1-1 chement haut à 51,5142.	

Création d'une nouvelle demande de prestation liée au raccordement <= 36 kVa

Demande N° **2117P4E982040** 

۳Ô

 $\odot$ 

RACCO

VOTRE PROJET

Autorisation d'urbanisme

Photos

Autre

Si vous souhaitez joindre d'autres piè

L'arché de permis de construire (i lest obligatoire en particulier pour une éolienne dont le hauteur mit e nacelle au dessus du col est supériour e 12 antéres jou la déclaration présiable (DP) De travaux (comprender: ceruit mitte de non-possition au projet: travaloris la refuénsa de déclar de la DP part suffre à cette étape si la puissance de raccordement ne depasse pas à (VA sur aucune phase); la DP de doublatoire en particulier pour l'instaltation de paneaux puis horbourbaliques sur no tot existant, ou toure autre autorsation administrative requise (pour l'implantation par exemple d'une nouvelle installation quand i des nécessaire, qui ser au tilisée pour classer l'ordne d'arnive de projets concurrents sur un miem réseus.) Este autorisation d'untainsme fait l'objet d'une opposition es riverains dans les délat tégaux (après affichage terrain), il est nécessaire de prévent Enesis.

Joignez une ou plusieurs photos de l'environnement de votre projet, notamment des ouvrages électriques présents devant la construction ou sur le terrain (emplacement du coffret de branchement du coffret de coupure, du poteau électrique si le réseau d'électricité est aérien).

### 10

• Sélectionnez « Intégrée aux onduleurs ».

- Saisissez « HOYMILES »
- Saisissez « HMS400 » pour 1 kit ou « HMS800 » pour 2 kits couplés entre eux
- Indiquer le nombre de micro-onduleur(s) : 1
- Cliquez sur « J'atteste avoir mis en place.... » puis sur « Suivant »

## 1

Cliquez sur « Ajouter document(s) » en téléchargeant le certificat de conformité du micro-onduleur disponible en cliquant <u>sur ce lien</u>

	Déclarer une installation d'autoconsommation situé au L'usage: Production Au bénéfic de Pour une échéance souhaitée au matérieur
САСТІО	ONS SUR VOTRE DEMANDE
	rimer la demande
	DOCUMENTS INDISPENSABLES À L'INSTRUCTION DE VOTRE DEMANDE
Avertiss délais.	ement : Les documents suivants sont obligatoires pour permettre le traitement de votre dossier dans les
Attestati	on de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1"
Attestat	tion de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1. <u>Ajouter document(s)</u>
🖌 Certifi	cat DIN VDE126_Hoymiles MI series-France.pdf 🥜 🗙
	S DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Plan d	le situation
Ce p d'un	lan permet de localiser la parcelle concernée par vos travaux au sein de la commune. Il peut s'agir plan extrait du cadastre. Ce document est disponible sur le site cadastre gouv.fr. <u>Ajoutet document(s)</u>



• Si votre installation solaire Plug and Start est simplement posée sur une surface plate et lestée, vous n'avez pas d'autre document à joindre.

• Cliquez sur « Valider » pour enregistrer votre Convention.

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommage causé directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modification sans préavis. Photos non contractuelles.

Abandonner Valider

nt(s)



#### www.kit-solaire-facile.com